

Antena SHF Parabólica Mod.: EMC LB 800-3800 V/H

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

O kit de montagem da Parabólica esta constituído das seguintes peças:

N.1 disco parabólico metalico de 1,35mt. Em 6 partes;

N.1 suporte variável com parafusos e porcas;

N.1 iluminador larga banda 800-3800MHz com anel-suporte de fixação;

Montado o disco colocar o iluminador conforme padrão nas fotos demonstrativas.

Suas polarizações dependem de como está o iluminador: na posição vertical, frouxar a abraçadeira e gire 90° o iluminador no caso de troca.

Cuidado! As medidas da montagem do iluminador são críticas, a distância esta já pré-definida em "61cm" desde a base de fixação até a extremidade do iluminador.

Para um ajuste mais fino do "focus" avance ou retroceda suavemente o iluminador e ao mesmo tempo observe a melhoria do sinal.

Não aperte com exagero as porca!!



Mod. EMC- LB 800-3800

De 1,35mt com iluminador EMC LB para aplicações:
08-3,8GHz
Polarização: Vertical / Horizontal



* A antena é compatível com qualquer equipamento de telefonia TDMA, GSM, UMTS, 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Max.*

